

Описание товара 19.08.2025

Наименование товара: ИБП LANCHES L900II 3/3 60kVA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-lanches-l900ii-3-3-60kva>



Описание

- ИБП 380В серии EA900II 3/3 отдельно стоящие трёхфазные источники бесперебойного питания с полной мощностью от 10 до 120 кВА полностью построенные по цифровой технологии. Панель управления Наличие многофункционального 5,7-дюймового сенсорного жидкокристаллического дисплея с поддержкой русского языка, кнопки управления.
- Индикация режимов и параметров работы.
- Мнемосхема работы.
- Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность.
- Область применения Коэффициент выходной мощности 0.9, обеспечивает высокий уровень надежности и защиты ИТ технологий, телекоммуникационного, станков, промышленного и медицинского оборудования, средств безопасности и рабочих станций.
- Коммуникационные порты ИБП оснащен коммуникационными портами необходимыми для нормальной работы;
- RS232, RS485, USB, RJ45, USB, EPO и защита батарей.
- Слоты для подключения SNMP карты, платы сухих контактов и порты для параллельной работы. Особенности Полностью цифровое управление ИБП, основанное на цифровой

обработке сигналов Настоящее двойное "онлайн - преобразование" с сильной нагрузочной способностью Широкий диапазон входного напряжения и частоты;

- диапазон выходного напряжения $\pm 1\%$ Коэффициент мощности по входу $>0,99$;
- Коэффициент нелинейных искажений на входе:
- Большой сенсорный дисплей обладает высокой информативностью;
- память на 10 000 событий ИБП 380В мощностью 10-60 кВА поддерживают установку встроенного выходного трансформатора Цифровое зарядное устройство обладает гибкостью в выборе параметров зарядки и конфигурации батарей;
- поддерживает подключение от 32 до 40 батарей 12 В Передовые методы интеллектуального менеджмента батарей эффективно продлевают срок их использования Регулируемое зарядное устройство высокой мощности Поддерживает «холодный старт» от батарей и самостоятельный запуск при подаче питающего напряжения Широкий выбор в стандартной комплектации портов для мониторинга (USB, RS485, сухие контакты и др.);
- слот для подключения SNMP адаптера Подключение до 6 ИБП по схеме «N+1», и возможность использования единого батарейного модуля Интерфейс "человек - машина" базируется на большом сенсорном дисплее с диагональю 5,7 дюйма

Характеристики

Страна происхождения	Россия
Количество фаз	Три
Габариты, мм	600x780x1200
Класс защиты	IP20, опционально доступны другие исполнения
Время автономной работы	В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети: $\geq 92,5\%$. КПД в экономичном режиме: 98%
Масса, кг	194
Мощность, ВА	60000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	208 ~ 478 В
Мощность, кВт	54
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Разъёмы	клеммная колодка для силовых кабелей
Гарантия	24 месяца
Уровень шума, дБ	менее 65 дБ
Входная частота, Гц	40 ~ 70 Гц

Охлаждение	воздушное
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида Коэффициент амплитуды (крест-фактор) 3:1
Процент отклонения выходного напряжения, %	$\pm 1 \%$
Термозащита	есть
Выходная частота, Гц	(режим работы от АКБ) 50, 60 ± 0.2 Гц
Выходное напряжение, В	380, 400, 415 В
Байпас	Есть
Количество подключаемых батарей	28-32 шт
Способ размещения	Параллельное подключение до 6 блоков
Системы защиты	Отключение при разряде батарей, холодный старт, автовключение при возобновлении подачи входного напряжения (по завершении автономии, пока разряд батарей не достиг критически низкого уровня)
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Напряжение цепи постоянного тока, В	Стандартное устройство: ± 216 В постоянного тока
Ток заряда, А	до 12 ампер (настраиваемый)
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	100
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	-15% / +20%
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	380
Гальваническая развязка	Есть
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Скорость переключения одного канала, мс	10

Диапазон входных напряжений(предельный), В	204-520 В (нагрузка $\leq 50\%$)
Номинальный ток, А	Все розетки: 10 А
Клеммы	M5
Номинальная ёмкость, А·ч	26-100
Технология изготовления	AGM Сепаратор: стекловолокно
Предельный диапазон выходного напряжения, В	375 - 400
Регулируемое вых.напряжение, В	$220 \pm 1\%$
Байпас	Есть
Мощность, кВт	54

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.